

ZODIAC D100/400 M

Zodiac D100/400 M er en ny mobilradio fra Zodiac. Dette er en digital og analog radio som er enkel å bruke. Den er utstyrt med et stort grafisk fargedisplay. Radioen robust og godt egnet for krevende industri- og transportmiljøer. Zodiac D100/400 M kan tilpasses til de fleste grunnleggende eller komplekse kommunikasjonsbehov. Mobilradioen har 2 års garantitid.

Zodiac D100 M leveres med mikrofon, strømkabel, monteringsbrakett og manual.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 136-174 MHz / 400-470 MHz
Antall kanaler: 2000
Antall soner: 250
Sendereffekt: 1-25 W
Dimensjoner btxhxd: 182 x 50 x 166 mm.
Driftsspenning: 13.8V DC + - 20 %
Vekt: 1.340 kg.

ANDRE FUNKSJONER

- Stort grafisk fargedisplay
- Enkel drift med programmerbare hurtigknapper
- Klarer flere signaleringsmetoder som CTCSS, CCIR, DCS og DTMF
- IP54
- Noise cancellation
- Integrert GPS -mottaker med ekstern GPS- antenne
- Lone worker

TILBEHØR

Art.nr. 31011: Zodiac DIN-ramme
Art.nr. 49311: Zodiac programmeringskabel
Art.nr. 40105: Bilantennefot Scan SX-MOUNT med 5 meter kabel fme i ende og løs BNC- kontakt
Art.nr. 40318: Bilantennefot Scan med 15 cm kabel, SX mount
Art.nr. 40315: Bilantenne Scan E135-300F 135-175 MHz pisk med fjær
Art.nr. 40317: Bilantenne Scan E135-300 135-470 MHz pisk
Art.nt. 40122: Antennekabel Scan RG58 5 meter fme/fme
Art.nr. 40121: Antennekabel Scan RG58 4 meterfme/fme
Art.nr. 40108: Antennekabel Scan RG58 3 meter fme/fme i begge ender
Art.nt. 40106: Antennekabel Scan RG58 2 meter fme/fme
Art.nr. 40124: Antennekabel Scan RG58 10 meter fme/fme



Art.nr. 31013: Zodiac D100 M

Art.nr. 31014: Zodiac D400 M